

连接器 > 射频和同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径 (近似值) : 14.529 mm [ .572 in ]

阻抗: 50  $\Omega$

射频连接器耦合机制: 卡口

## 产品特性

### 产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否

### 结构特性

端口配置	单端口
Number of Positions	1
同轴端子数	1

### 电气特征

阻抗	50 $\Omega$
----	-------------

### 主体特性

主体绝缘	带有
主体形状	圆形
电缆连接器方向	直式
主体材料	锌
主体表面涂层	Plated

主体电镀材料	镍
<b>接触件特性</b>	
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	磷青铜
<b>端接特性</b>	
线缆端接方法	焊接端子
<b>机械附件</b>	
面板安装方式	前端安装
PCB 安装固定	不带
面板安装特性类型	六角螺母
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	Panel
射频端子吸附方法	焊接
制动器	带有
<b>壳体特性</b>	
壳体颜色	白色
<b>尺寸</b>	
法兰直径	12.7 mm[.5 in]
面板切口	8.7 x 9.6 mm D 形
面板厚度 (建议值)	1.5 – 3.2 mm[.059 – .126 in]
射频连接器插接外直径 (近似值)	14.529 mm[.572 in]
<b>使用环境</b>	
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
<b>操作/应用</b>	
工作频率	4 GHz
<b>包装特性</b>	
封装方法	单组
<b>其他</b>	
等级	商业
注释	带接地片
其他特性	包括的五金件

电介质材料

聚酯 PBT

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 不含REACH SVHC
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174）
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 配套部件

 <p>TE 系列/零件编号 2-5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC</p>	 <p>TE 系列/零件编号 5-1634516-1 BNC RM BHI Hex 50Ohm Nickel Pltd RG58C/U</p>	 <p>TE 系列/零件编号 5-1634500-2 BNC Str Plg Hex 50Ohm Nickel Pltd RG58C/</p>	 <p>TE 系列/零件编号 5413959-1 PLUG RTANG BNC HEX 50 OHM</p>
---	--	--	---



TE 系列/零件编号 5413959-3  
BNC HEX RT ANG PLUG  
50 OHM



TE 系列/零件编号 5413771-3  
JACK BLKHD,COML BNC,  
HEX CRIMP



TE 系列/零件编号 5227079-5  
COMM BNC PLUG



TE 系列/零件编号 5227726-2  
ISOLATED BNC SOLDER  
JACK ASSY



TE 系列/零件编号 1-5221128-0  
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 系列/零件编号 5228980-5  
JACK,BULKHEAD,COM'L,  
BNC



TE 系列/零件编号 5227079-6  
COMM. BNC-PLUG



TE 系列/零件编号 8-5227079-2  
COMM BNC PLUG



TE 系列/零件编号 1-5227079-6  
COMM BNC PLUG



TE 系列/零件编号 5413779-3  
COML BNC,50 OHM, HEX  
CRIMP



TE 系列/零件编号 5227079-7  
COMM. BNC-PLUG



TE 系列/零件编号 1-5227079-9  
COMM BNC PLUG



TE 系列/零件编号 5-1634500-0  
BNC Str Plg Hex 50Ohm  
Nickel Plated RG17



TE 系列/零件编号 1-221128-0  
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 系列/零件编号 1-227079-1  
COMM BNC PLUG



TE 系列/零件编号 1-5221128-1  
PLUG,COMMERCIAL BNC

客户还购买了



TE 系列/零件编号 5-1634532-1  
BNC T Adpt JPJ 50Ohm  
Nickel Gold Pltd



TE 系列/零件编号 5-1634526-1  
BNC R/A Adp PJ 50Ohm  
Nickel Pltd



TE 系列/零件编号 1622297-1  
LR1 1% 100R



TE 系列/零件编号 1622349-1  
LR1 1% 1K0





TE 系列/零件编号1623131-1  
CRG0805 1% 1K0



TE 系列/零件编号1622298-1  
LR1 1% 10K



TE 系列/零件编号1-1337452-0  
BNC Ins BHSkt 50Ohm  
Nickel Gol



TE 系列/零件编号5-1634500-1  
BNC Str Plg Hex 50Ohm  
Nickel Plated RG17



TE 系列/零件编号5-1634523-1  
BNC BHSkt + TAG 50Ohm  
Nickel Pltd



TE 系列/零件编号5-1634534-1  
BNC Str Adp JJ 50Ohm  
Nickel Pltd

## 文档

### 产品图纸

[BNC Ins BHSkt 50Ohm Nickel Gold Pltd](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1634504-1\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1634504-1\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1634504-1\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 目录页/数据表

[ZDC\\_RF\\_COAX\\_CONNECTOR\\_SERIES\\_50&75\\_OHM](#)

英文版本